



Drift og Vedligehold



Serviceinstrukser & vedligeholdelsesrutiner

EI-installationer.

Kabelmaterialer:

Er normalt vedligeholdelsesfrie, bør dog jævnligt påses at tilledningerne m.v. for maskinanlæg ikke mekanisk/fysisk lider overlast.

Afbrydermateriellet:

Bør rengøres for støv. CEE stikpropper skal altid være korrekt presset ind i modparten – i modsat fald kan varmeudvikling opstå og deraf følgende fasebrud og eller brand.

Stikpropper bør ligeledes kun isættes ubelastet, hvilket modvirker ”brandsår” på stikbenene.

Belysninger:

Af hensyn til at bevare det i projektet beregnede belysningsniveau, kan det være en fordel at udskifte alle lyskilder af samme type samtidig. De anvendte lyskilder bør skiftes efter de i tidsskemaet angivne ca. forventede levetid.



Vedligeholdelses- tidsskema.

Kabel/Afbrydermateriel:	Rengøres løbende.
Belysninger:	Rengøres pr. 12. mdr.
Brandtætninger:	Kontrolleres for evt. nye fremføringer af kabler og reetableres løbende.
Almindelige glødelamper:	1000 timer.
Halogenglødelamper:	2000 timer.
Lysstofrør:	20000 timer.
Kompaktrør:	20000 timer.
LED	35.000 – 50.000 timer



Rengøringsmetode og midler.

Kabelinstallationer:

Bør rengøres løbende efter behov.

Foretages fortrinsvis i bakker med flere parallelle kabler.

Rengøres ved støvsugning med blød børste.

Der anvendes ikke vand.

Afbryder/dåser osv:

Bør rengøres for snavs og støv.

Udvendige kapslinger tørres over med tør eller let fugtig klud, opvredet i vand med opvaskemiddel som sulfo.

Brug aldrig skrap rengøringsmidler, eller rengøringsmidler med slibemiddel.

Belysningsarmaturer:

Projektører rengøres med tør eller let fugtig klud, opvredet i vand med opvaskemiddel som sulfo.

Brug aldrig skrap rengøringsmidler, eller rengøringsmidler med slibemiddel.

Rengøres som ovenfor nævnt.